



Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No. N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		FUNKTIONSEINHEITEN (EINBAU)	FUNKTION UNITS ENSEMBLES FONCTIONNELS
	75 4307	Bedienteil kpl. FP 45	operating unit ensemble de commande
	75 4308	IR-Fernbedienung	remote control/telecommande
	78 1773	Chassisplatte 130-30	plate f. chassis plaquette a circuit imprime
	75 3810	HF-ZF-Modul	HF-IF/HF-MF
	75 3821	Signal-Modul	signal module module de signalisation
	75 3217	Verbindungsplatte	connecting plate plaque de jonction
	75 3945	Stereo-Decoder-Modul	
	75 3988	Zwischenplatte	intermediate board plaque intermediaire
	75 3823	NF-Modul	
	75 3811	Multiton-Platte	
	75 3457	Entzerrerplatte	equalizer plate plaque de correction
	75 3824	RGB-Platte (an Bildröhre)	RGB-plate/RGB-plaque
	78 1732	Bildröhre A59EAK00X02 Valvo	picture tube/tube image
		GEHÄUSE UND EINBAU	CABINET AND MOUNTING BOITE ET MONTAGE
	78 1815	Gehäuse braun/bronze	cabinet brown/bronze ébénisterie brun/bronze
	78 1808	Bildröhrenblende	picture tube trimplate ecron de tube image
	78 1816	Frontblende lang	front escutcheon long ecron frontal long
	78 1817	Frontblende kurz	front secutcheon short ecron frontal court
	78 1818	Gehäusefront	front cabinet face avant d'ébénisterie
	75 3280	Abdeckplatte	cover plate plaque de protection
	75 3281	Abdeckscheibe	protective cap calotte protectrice
	73 1034	IR-Fenster	IR-window/fenetre IR



Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No. N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
	73 3153	Netztaste	power key touche de secteur
	75 4301	Klappe	flap/clapet
	70 9524	Fußgleiter	foot runner/pied à glissière
	73 0437	Rasthaken	locking hook/chrochet d'arrêt
	73 2864	Modulhalter an HF-ZF	module holder/support de module
	75 3949	Modulhalter	module holder/support de module
	75 3221	Chassisführung links	chassis guide left guide chassis à gauche
	75 3222	Chassisführung rechts	chassis guide right guide chassis à droite
	75 3546	Handgriff	handle/poignée
	73 0975	Schichtdrehwiderstand	potentiometer/potentiometre
	78 1693	Rückwand	rear panel/panneau arriere
	78 1652	Lautsprecher	loudspeaker/haut parleur
	75 3282	Hochtonlautsprecher	tweeter/aigu
	78 1439	Entmagnetisierungsspule	demagnetizing coil bobine de desaimantation
	73 2862	Zwischenring (Adapter)	intermediate ring lague intermédiaire
	73 2863	Spulenklammer	cramp/crampon
	72 3235	Zugfeder	tension spring ressort à traction
		Steckerverdrahtung	plug connection reccordement a fiche
	75 3223	P712	
	75 3225	P731/P1802	
	75 3228	P26	
	75 3992	P1700 - P505	
	75 3989		
	75 3990	P980 - P1668	
	75 3991	P991 - P650/P1655	
	75 3992	P505 - P1700	
	75 3766	Anodenanschlußkabel	high-tension cable cable a haute tension
	75 3370	Netzschnur	power cord/cordon secteur

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No. N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		NF-MODUL	LF-MODULE B.F.-MODULE
R1437	73 0933 73 0769	 620 Ohm 1 W Lautsprecher-Buchse	socket/douille speaker/haut-parleur
L1402	73 0936	EingangsfILTER	input filter filter d'entree
L1420	73 0937	Demodulatorfilter	demodulator filter filtre démodulateur
P666	73 0773	Steckerwanne 6polig	connecting through 6-pin curvette de connexion 6-pôle
		RGB-PLATTE	
L1860	73 0759	12 µH HF-Drossel	
R1802	73 1366	 1 K 0,15 W	
R1865	72 5055	 39 Ohm 0,54 W	
R1810	73 1504	 47 K 1 W	
R1811	73 0775	27 K 1 W	
	75 3207	Bildröhrenfassung	picture tube socket support tube image
P1801	72 3955	Steckerwanne 12polige	connecting through 12-pin curvette de connexion 12-pôle
		ZWISCHENPLATTE	INTERMEDIATE BOARD PLAQUE INTERMEDIAIRE
Q1680	72 1064	Schwingquarz 4 MHz	
C1660	73 1325	22 nF 10 V 	
P1651	72 3154	Steckerwanne 3polig	
P1655	72 3948	6polig	
P1663	72 2750	11polig	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		FERNBEDIENUNG - EINZELTEILE	REMOTE CONTROL - SINGLE PARTS TELECOMMANDE - ELEMENTS
	75 3200,	Gehäuseoberteil	cabinet upper part ébénisterie-partie
	75 3201	Gehäuseunterteil	cabinet bottom part ébénisterie-partie inférieure
	75 3202	Geberplatte	transmitter plate plaque transmetteur
D1999	72 1125	LD 271	
D2000	73 0703	CSB 485 kHz	
Q2000	73 0706	Hybrid	
W2000	73 3156	Geberplatte	plaque/plaquette
	73 0708	Tastwippe	key rocker/bascule de touche
	73 2011	Knopfsatz	set of knobs/jeu (boutons)
	73 0710	Kontaktmatte	contact surface surface de contact
	73 0711	Kupplungsfeder	coupling spring ressort de couplage
	73 0712	Batteriedeckel	battery cover couvercle de batterie
	73 2024	Gummifuß	rubber foot/pied caoutchouc
	73 2098,	Batterieleitung	battery line ligne de batterie
	72 3101	Batterieclip	battery clip borne de batterie
	53 0396	Gebrauchsanweisung	instruction manual instruction d'emploi
		Hinweis: Handelsübliche Kondensatoren und Widerstände sind in der Ersatzteilliste nicht aufgeführt. Wir bitten Sie, diese Teile im Fachhandel zu beziehen.	Note: Capacitors and resistors usual in trade are not mentioned in the spare parts list. Would you please buy these parts from the specialized trade. Remarque: Les condensateurs et résistan- ces commerciaux ne sont pas mentionnés dans la liste des pièces de rechange. Veuillez acheter ces pièces chez les spécialistes.


Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No. N° d'ident.	Bezeichnung	Designation Désignation
		BEDIENTEIL FP 45 - EINZELTEILE	OPERATING SECTION - SINGLE PARTS PIECE DE COMMANDE - PIECES DE DETACHES
	75 4309	Gehäuse	
C991	73 1325	22 nF 40 V	
D975	72 6910	1 N 4151	
L974	72 3211	300 µH	
D986, 990	72 6457	TLSR 3200	red/rouge
D998 999	73 0699	TLSR 5500	red/rouge
D994	73 0698	TLSG 5301	grey/vert
	73 0700	Abschirmkappe	screening cap capot de blindage
Y1	75 3198	LED-Anzeige HA2151R D-G	
	72 6238	 Ein/Aus	on/off / marche/arret
	73 0702	Anschlußbuchse	connection socket douille de jonction
	73 0442	Knopfsatz	knob set/bouton (jeu)
	75 3017	Kontaktmatte	contact surface surface de contact
Q975	72 1064	Schwingquarz 4 MHz	
		HALBLEITER	SEMI-CONDUCTOR SEMI-CONDUCTEUR
			
V440	73 1565	TDA 4600	
V1465	73 0934	TDA 4290	
V540	72 7243	TDA 2595	
V1420	73 1552	TBA 130	
V510	73 0945	SAB 3036	
V520	73 0732	TEA 2014	
V970	72 1049	MC 144111 P	
V470	73 0507	L 78S12 CV	
V480	73 0741	L 78S05 CV	
V650	72 2132	TDA 2030	
V570	72 7244	TDA 1870 A	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr Ident-No. N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
V150	73 2009	TDA 4453	
V150	73 2010	TDA 4443	
V200	72 9471	TDA 4445 B	
V1100	73 2017	TDA 4555	
W1170	73 2021	Hybrid	
V1606	72 7489	MM 5666	
V1619	73 2023	SAA 1300	
V1660	73 1150	MC 6805 P2	
			
V408	70 8272	BC 237 B	
V421	70 8962	BC 237 A	
V693	70 8966	BC 307 B	
V420	70 7233	BC 238 B	
V415	72 3950	BD 135-10	
V1862	71 2274	BC 307 C	
V40	70 8587	BF 199	
V60	72 5803	BF 966 S	
V85	72 1057	BF 970	
V414	70 8967	BC 308	
V707	73 0692	92 PU 01	
V760	72 3182	MPS-A 42	
V410	73 2015	BC 556	
V450	73 0739	2 SD 1279	
V710	73 0745	S 2055 F	
V696	72 3076	BD 827-10	
V94	71 1566	BC 327-25	
V1805	73 2022	BF 869 G	
V1815	72 3181	S 423 T	
			
D405	70 9579	1 N 4002	
D731	71 1367	ZPD 10	
D505	71 1931	ZPD 24	
D506	71 3142	ZPD 30	
D461	72 3193	BY 399	
D442	70 8881	BA 157	
D558	70 8179	1 N 4001	
D5	73 2008	BB 530	
D6	70 9743	BA 244	
D18	73 0659	R 63	
D30	72 1061	BB 221	
D415	73 2012	ZPD 11	
D419	70 6829	1 N 4148	
D455	73 0724	BYS 27	
D697	73 0725	BY 228	
D698	71 1932	BY 298	
D425	70 9740	1 N 4007	
D770	71 1945	BAV 21	
D468	73 0740	BYW 29/100	
D792	73 2463	GHV-16 SSN-V	


Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No. N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		EINZELTEILE FÜR CHASSIS	SINGLE PARTS FOR CHASSIS PIECES DETACHES P. CHASSIS
		Transformatoren	transformers/transformateurs
T401	75 3354	Netztrafo	
T450	75 3204	Netztrafo	
T708	75 3205	Treibertrafo	
T720	75 3206	DST-Trafo	
			
R453	72 5054	2,2 Ohm 0,3 W	
R486	72 5055	39 Ohm 0,5 W	
R548	72 5793	43 K 0,33 W	
R757	73 0663	33 K 0,25 W	
R788	73 0731	1 Ohm 0,5 W	
R402	73 0726	10 M 0,7 W	
			
R440	72 0727	330 K 0,7 W	
R442	73 1313	15 Ohm 1,5 W	
R505	73 1361	18 K 1,5 W	
R506	72 1082	15 K 1,5 W	
R698	72 7605	1 K 1,5 W	
R708	72 7560	27 Ohm 1,5 W	
R759	73 2014	22 K 1,5 W	
		Drahtwiderstände	wire resistors resistances bobine
R723	73 1316	10 Ohm 7 W	
R709	73 1315	22 Ohm 7 W	
R452	73 2013	33 Ohm 4 W	
R456	73 0974	12 K 5 W	
R471	73 1362	24 Ohm 5 W	
R651	73 0729	2,7 Ohm 9 W	
			
R444	73 0973	7,5 K 0,15 W	
R540	73 0927	25 K 0,15 W	
R562	73 0928	5 K 0,15 W	
R570	73 0930	150 K 0,15 W	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No. N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
L470	72 3183	 6,8 μ H	
L502	72 3185	150 μ H (HF)	
L401	73 0748	Netzdrossel	
L503	72 3187	HF 10 μ H	
L1303	72 7494	33 μ H	
L620	73 0750	Universalspule	
L697	73 0751	Drosselspule	
L698	72 5834	Linearität	
L711	72 5053	HF-Drossel	
L524	75 3825 73 0749	Filter Filterplatte Sperrkreis 5,5 MHz	filter plate/plaque de filtre
		Keramikkondensatoren	ceramic capacitors condensateur ceramique
C421	72 0526	1,5 nF 400 V	
C455	71 1608	0,22 nF 1 K V	
C453	72 3385	0,22 nF 2 K V	
C711	73 0510	470 pF 2 K V	
C405	72 1066	1,5 nF 1 K V	
C991	73 1325	22 nF 40 V	
		Kunstfolienkondensatoren	synthetic foil capacitors condensateurs an feuille plastique
C401	73 0720	0,22 μ F 275 V	
C423	72 6250	0,1 μ F 275 V	
C723	72 8583	0,33 μ F 250 V	
C420	72 3401	47 nF 400 V	
C735	73 1312	10 nF 250 V	
C414	71 4368	0,1 μ F 100 V	
C443	73 1360	33 nF 400 V	
C452	72 4649	2,2 nF 1,5 K V	
C620	71 2903	0,22 μ F 63 V	
C697	73 0722	10 nF 1,6 K V	
C698	73 1360	33 nF 400 V	
C712	72 6251	0,39 μ F 250 V	
C725	70 4434	0,1 μ F 250 V	
C708	73 1565	0,22 μ F 250 V	
		Alu-Elko	
C462	73 1310	47 μ F 250 V	
C433	73 0721	220 μ F 385 V	
		Eurosockel	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No. N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		DIVERSE TEILE	DIVERSES PARTS PIECES DIVERSE
Z480	73 0762	Y-Verzögerungsleitung	delay line/ligne à retard
Z485	72 9629	Verzögerungsleitung	ligne à retard
	78 1452	Chassisrahmen	frame of chassis/cadre d'chassis
	72 3160	Haltefeder	fastening spring/ressort d'arret
	72 5067	Kontaktfeder	contact spring/lame de contact
	72 9477	Buchsenleiste	socket strip/réglette à douilles
	73 0734	Haltefeder	fastening spring/ressort d'arret
	73 0664	Kontaktleiste $\left. \begin{matrix} T \\ P \\ P \end{matrix} \right\}$	contact terminals barrettes de contact
	73 0735		
	73 0736		
	73 0737		
	73 0746	Kleinrelais	relay/relais
		Sicherungen	fuses/fusibles
S401	70 4628	2 A 250 V	
S450	72 7374	1,6 A 250 V	
S467	73 0716	2,5 A 250 V	
S474	73 0717	4,0 A 250 V	
S720	73 7127	0,25 A 250 V	
S739	73 0719	0,5 A 250 V	
S450	72 7375	2 A 250 V	
Q495	72 3176	Schwingquarz 4,433 MHz	crystal/quartz
Q510	72 1064	Schwingquarz 4,0 MHz	crystal/quartz
R420	71 1640	PTC-Widerstand	resistor/resistance C.T.P.
	72 0355	Isolierbuchse (Kollektorisolation)	insulating bush douille isolante
	72 3168	Isolierscheibe (Flachtransistoren)	insulating disk rondelle isolante
	73 1355	Halteklammer	
	73 0743	Glimmerscheibe	
		Steckerwannen	connecting through curvette de connection
P505	73 0754		
P531	72 5068	8polig	
P420	73 0753	5polig	plug case
P712	73 0755		
P731	72 3955	12polig	
P401	73 0752	Netzanschlußbuchse	mains socket douille d'alimentation

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-Nr. N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		HF-ZF-MODUL EINZELTEILE	HF-IF-MODUL SINGLE PARTS MODULE HF-FI-ELEMENTS
		Drosseln	chokes/selfs
L30	72 3211	300 μ H	
L201	72 3210	15 μ H	
		Spulen und Filter	coils and filters bobines et filtres
L40	72 3400	Unversalspule	
F150	72 9826	Keramikfilter	
F200 } F201 }	72 5799	Ton-ZF-Filter 39,2 MHz	
L84	72 5810	Spule	
L151 } L152 }	72 1047	Filter	
C1	72 2539	91 pF 50 V	
R171	73 0928		

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N° d'ident.	Bezeichnung	Designation Désignation
		SIGNAL-MODUL	SIGNAL MODUL MODULE DE SIGNALISATION
R1105	72 4768		
C1060	73 2016		
R1017	70 7864	3,9 K 0,25 W 	
L1033	71 1904	 15 µH	
L1040	72 3183		
F1005	71 0904	Filter	
F1017	73 2018	Eingangsfiler Chroma	
L1030	73 2019	Ausgangsfiler PAL	
L1110	73 2020	Filter	
Z1100	72 9629	SDL 145 D Verzögerungsleitung	
Z1150	73 1957	3600 Z 584 Y-	
Q1060	73 0761	Schwingquarz	
V1100	71 1993	IC-Fassung 28polig	socket 28pin douille 28pôle

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		STEREO-DECODER-MODUL EINZELTEILE	STEREO-DECODER SINGLE PARTS ELEMENTS
			
V1420	73 1735	TBA 229	
V1450	73 1736	TDA 6600	
V1500	73 2866	TDA 6200	
V1520	72 6253	RC 4558 P	
V1550	72 7489	MM 5666 BN	
			
V1553	70 8967	BC 308 B	
			
D1449	70 8967	BC 308 B	
D1409	70 6829	1 N 4148	
D1419	70 8179	1 N 4001	
			
F1403	72 8105	SFE 5,5	
Q1407	73 0768	SFE 5,74	
F1402	73 0936	Eingangsfiler	input filter filter d'entree
F1406			
L1418	73 0937	Demodulator	
L1420			
L1430	73 1367	Verkehrsfunkspule	
L1511	72 5007		
L1516			
R1435	73 0757	10 K 0,1 W	
			
C1490	73 2865	1,8 nF 100 V	
C1533	71 1935	0,22 µF 63 V	
		DIVERSE TEILE	DIVERSES PARTS PIECES DIVERSE
		73 0769	
		LA-Buchse	loudspeaker socket douille p. haut-parleur
		Steckerwanne	connecting trough curvette de connexion
P650	73 0772	4polig	
P666	73 0773	6polig	